

Dati tecnici dichiarati

Miscelazione RF

Range di frequenza: 47-862 MHz

Perdita di inserzione: -18 dB

Disaccoppiamento: > 20 dB

Amplificatore RF

Range di frequenza: 47-862 MHz

Guadagno: 20dB

Regolazione Guadagno: 10dB

Livello di uscita per 8 moduli: 102 dBuV

RF test: -20dB

Perdita di passaggio miscelazione: < 2dB

Range frequenza mix: 47-862 MHz

Generali

Range di temperatura: -10°-50°C

Connessione Pc: Porta RS485

Dimensioni: 450,5x235x126 mm

Alimentazione: 230 V c.a. 50 Hz

Assorbimento: 125 W max